

CATV-Balun für 4 x CATV/Radio

Beschreibung

CATV-Balun 4-fach, F/MMC – neue Bauform

Technische Eigenschaften

Wandler Koax 75 Ohm auf 4 x 100 Ohm, symmetrisch zur Übertragung von CATV-Signalen von 5 - 1006 MHz.

Eingang: 1 x F-Buchse 75 Ohm Koax

Ausgang: 4 x MMC 1P

Inkl. 2 x Abschlusswiderstand 100 Ohm (Ref. 460-9025) und 1 x Halteclip schwarz (Ref. 403-7540sz).

Eigenschaften

Frequenzbereich: 5 - 1006 MHz

Rückkanaltauglich: ja

Durchgangsdämpfung: 8.5 dB

Schirmdämpfung: Klasse A, > 85 dB

CE-Konformität: ja

Gehäuse: Metall

Abmessungen (BHT): 16 x 14 x 60 mm

Einbau: Panels 24/48 Port **ohne** Clip, **übrige** mit Montageclip

BKS Referenz: 460-9308



Weitere Informationen

Inkl. Montageanleitung