

## Prise NewLine MMCpro 6P, 2,5 GHz

### Descriptif

Prise multimédia modulaire, reconfigurable, blindée, à 6 paires pour la catégorie 8.2, 2,0 GHz. Pour la transmission de signaux analogues et numériques de données, d'image et vocaux jusqu'à 2,5 GHz.

La prise d'une pièce est facilement et rapidement montée sur le câble d'installation.

### Propriétés techniques

Utilisation dans les sets de montage, distributeurs et boîtes de sol. Module individuel entièrement blindé, raccordement sur câbles de données, pour débits jusqu'à 40 Gb Ethernet selon la version de câble.

### Construction

Structure:	Boîtier en métal plein, en zinc moulé sous pression, une pièce, nickelé
Raccordement:	6 paires / blindé par paires
Contacts:	A borne-guillotine, CuBe2, surface 0,76 µ or, étanche au gaz
Courant nominale:	2.0 A / pair
Dimensions:	L/P/H 36 x 23 x 14 mm
Propriétés CEM:	Excellentes valeurs CEM (>85 dB) grâce au raccordement de blindage étendu sur 360°. Mieux que EN 55022 > classe B, EN 50081 et EN 50082-1. 2 possibilités de mise à terre supplémentaires via connecteur plat Faston 2,8 mm.
Observation des standards:	Mieux que ISO/CEI 61076-3-104
Preuve de conformité:	Canal de transmission (channel) selon ISO/CEI DTR 11801-99-1, N2238 CLASS II (2013-12), PoE et PoE+ conformément à IEEE802.3af et IEEE802.3at.

### Raccordement aux types de câble

Conducteurs massifs:	AWG22
Ø - extérieur des câbles:	8 x 13 mm


### Informations

Prise extra compacte pour un assemblage optimisé dans les sets de montage  
Prise d'une pièce reconfigurable  
Technique de raccordement pour un montage rapide et simple  
Montage sans outils spéciaux  
Rétrocompatible avec tous les sets de montage et panneaux standard  
Possibilités plus importantes de partage de câble grâce à l'exécution 6P  
Certifiée GHMT

Référence BKS: 408-5860



Référence BKS: 408-5860.FLF



## Accessoires

NewLine Cuivre

### Dénudeur «Data Strip»

pour câbles Ø 5 à 15 mm

Référence BKS: 409-5907



### Pince coupante sans biseau

pour la connexion de prises NewLine

Référence BKS: 409-7470



### Pince plate parallèle

pour presser les prises

Référence BKS: 409-5421



### Outil aide montage 4P/6P

Référence BKS: 409-5430

